



DVB-T (TV/Radio¹) und analoges TV auf Ihrem PC oder Notebook!

Genießen Sie digital terrestrisches Fernsehen und Radio¹ (DVB-T²) sowie analoges Fernsehen und Radio in exzellenter Qualität bildschirmfüllend oder im Windows-Fenster an Ihrem Notebook oder PC. Profitieren Sie von der Flexibilität des digital terrestrischen Empfangs - je nach Standort reicht bereits eine Zimmer- oder Balkonantenne aus.

Der Hybrid-Tuner ist sowohl für den Empfang von analogem Fernsehen über Kabel/Antenne, als auch für den Empfang des digitalen, terrestrischen Fernsehens über Antenne (DVB-T) geeignet.

Hochqualitativer digitaler Hardware-MPEG-2-Videorecorder – Zeichnen Sie TV-Sendungen automatisch per WinTV-Scheduler ohne Qualitätsverlust im MPEG-2-Format auf Ihre Festplatte auf und sehen Sie die aufgezeichneten Sendungen später an Ihrem Notebook oder PC. Ebenso können Sie die aufgezeichneten Sendungen auf CD/DVD brennen, um sie zu archivieren.

Videotextempfang mit VTPlus – schneller Seitenaufbau, Export von Videotextseiten als Text/Grafik, Ausdruck von Seiten, Scriptfunktion zur Automatisierung wiederkehrender Vorgänge, u.v.m.

TV-Kontrolle pur – durch TimeShift! Mit dem WinTV-HVR-1900 verpassen Sie keine Sekunde Fernsehvergnügen. Sie halten laufende TV-Sendungen an und setzen diese zu einem späteren Zeitpunkt fort.

Mit dem kostenlosen 7-Tage-EPG wird die Aufnahmeplanung ganz einfach! Das 7-Tage-EPG ist eine kostenlose elektronische Programmzeitschrift zum Überblick über das gesamte TV-Programm und ermöglicht Ihnen eine einfache Programmierung von TV-Aufnahmen mit nur einem Mausklick! Für den 7-Tage-EPG ist keine Internetverbindung nötig.

¹ DVB-T-Radio ist nicht DAB-Radio.

² Eine bundesweite Versorgung mit DVB-T ist in Deutschland voraussichtlich im Jahres 2010 abgeschlossen. Informieren Sie sich bitte in welchen Regionen DVB-T-Fernsehen bereits empfangbar ist, z.B. auf der Webseite www.ueberall-TV.de.

WinTV-HVR-1900

- Digitales terrestrisches und analoges Fernsehen am Notebook oder PC über USB 2.0
- Zeitversetztes Fernsehen sowie manuelle und timergesteuerte Aufnahmen von TV-Sendungen
- Hardware MPEG2 Encoder
- Empfang von Videotext
- IR Fernbedienung



Retail-Produktinformationen

Produktname	WinTV-HVR-1900
UPC	01251
EAN	785428012513

Abmessungen

Interface	USB 2.0
Produktmaße	B: 10,0 cm H: 2,8 cm T: 11,1 cm
Gewicht	200 g
Verpackungsgröße	B: 25,0 cm H: 18,0 cm T: 8,0 cm
Verpackungsgewicht	750 g
Verpackungsinhalt	WinTV-HVR-1900 USB 2.0 Box, Externes Netzteil, USB-Verlängerungskabel, IR-Fernbedienung, IR-Blaster-Kabel, Installations-CD, Kurz-Installationsanleitung

Systemvoraussetzungen

Prozessor	2 GHz (2.8 GHz bei analogen Aufnahmen)
Sound	onboard oder PCI
Betriebssystem	Microsoft® Windows® Vista oder Windows XP mit Service Pack 2
USB	USB 2.0

Garantie und technische Unterstützung

Garantie	2 Jahre
Techn. Unterstützung	per Hotline oder EMail
Software Updates	www.hauppauge.de

Hardwareinformationen

Audio-Typ	Stereo
Fernbedienung	ja
Unterstützte Empfangsart	analoges Fernsehen und Radio, DVB-T
Anzahl der Tuner	1
Anschluss	Antenne

Diverses

Empfangsformat	MPEG-2
----------------	--------