



Ferrari 1100

<p>Betriebssystem</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Legales Windows Vista® Business Legales Windows Vista® Business ➤ Legales Windows Vista® Home Premium Legales Windows Vista® Home Premium ➤ Legales Windows Vista® Ultimate Legales Windows Vista® Ultimate
<p>Prozessor & Chipsatz</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technologie Prozessor mit bis zu 1MB L2 Cache, unterstützt AMD HyperTransport™ Technologie ➤ AMD M690T Chipsatz
<p>Arbeitsspeicher</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ DDR2 RAM, aufrüstbar auf max. 4GB* auf zwei soDIMM Steckplätzen (Dual Channel Support) ➤ * Für die vollständige Nutzung von 4 GB Speicher wird ein 64-bit Betriebssystem benötigt.
<p>Festplatte</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ S-ATA Festplatte mit Acer DASP (Disk Anti-Shock Protection)
<p>Laufwerke</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ DVD-Super Multi Double-Layer Laufwerk ➤ 5-in-1 Card Reader, unterstützt Secure Digital™ (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick® (MS), Memory Stick PRO™ (MS PRO), xD-Picture Card™ (xD)
<p>Bildschirm</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 12.1" WXGA (200-nit) Acer CrystalBrite™ TFT Display mit LED Hintergrundbeleuchtung, Auflösung 1280x 800 Pixel ➤ 16.7 M Farben ➤ Unterstützt die gleichzeitige Darstellung mehrerer Anwendungen via Acer GridVista
<p>Grafik</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ATI Radeon™ X1250 integrierte 3D Grafik mit bis zu 960 MB HyperMemory™ (64 MB dedicated GDDR2 VRAM, bis zu 896 MB Shared System Memory*), unterstützt Microsoft® DirectX® 9 *abhängig von der Größe des Systemspeichers ➤ DualView™ Support ➤ MPEG-2/DVD ➤ WMV9 (VC-1)1 und H.264 (AVC) Grafik Beschleunigung ➤ S-video/TV-out (NTSC/PAL) Support
<p>Multimedia</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dolby®-zertifiziertes Surround Sound Audiosystem mit zwei eingebauten Stereo Lautsprechern ➤ Dolby® Home Theater™ Audio Erweiterung mit Dolby® Digital, Dolby® Digital Live, Dolby® Pro Logic® II, Dolby® Headphone und Dolby® Virtual Speaker Technologie ➤ High-definition Audio Support ➤ S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) Support für digitale Lautsprecher ➤ MS Sound™ kompatibel ➤ Acer PureZone Technologie mit zwei eingebauten Stereomikrofonen
<p>Kommunikation</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Acer Video Konferenz mit "Voice and Video over Internet Protocol (VoIP)" via Acer CrystalEye Webcam , Acer PureZone Technologie und optional Acer Xpress VoIP Phone

- Integrierte Acer Crystal Eye Webcam, unterstützt Acer PrimaLite™ Technologie
- Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready
- Acer InViLink™ Nplify™ 802.11a/b/g/Draft-N Wi-Fi CERTIFIED® Netzwerkverbindung, unterstützt Acer SignalUp™ Wireless Technologie , oder
- Acer InViLink™ 802.11b/g Wi-Fi CERTIFIED® Netzwerkverbindung, unterstützt Acer SignalUp™ Wireless Technologie
- Bluetooth® 2.0+EDR (Enhanced Data Rate) unterstützt ASF (Alert Standard Format) 2.0
- 56K ITU V.92 Daten-/Fax-Softwaremodem (mit internationaler Postzulassung), Wake-on-Ring-ready

Schnittstellen

- 3 x USB 2.0
- 1x Fast Infrarot (FIR) Anschluß
- 1 x Monitor
- 1 x S-video/TV-out (NTSC/PAL)
- 1 x ExpressCard™/54 Steckplatz
- 5-in-1 Card Reader (SD/MS/MS-Pro/MMC/xD-Picture card™)
- 1 x Acer Bio-Protection Fingerprint Reader
- 1x IEEE 1394
- 1 x RJ-11-Anschluß für 56Kbps data/fax Modem
- 1 x RJ-45-Anschluß für Ethernet
- 1 x Line-in/Mikrofon
- 1 x Line-in
- 1 x Lautsprecher/Kopfhörer/Line-out mit S/PDIF Support
- 124-pin Acer ezDock Connector
- 1x Stromnetzanschluß

Sicherheit

- Acer DASP (Disk Anti-Shock Protection) Festplattenschutz Technologie
- Acer Bio-Protection Fingerprint Lösung mit Pre-Boot Authentication (PBA), Computer Protection, Acer FingerLaunch, Acer FingerNav
- Kensington lock Einschub
- BIOS, User ,Supervisor und HDD Passwörter

Batterie & Netzteil

- ACPI 3.0 Powermanagement, unterstützt die Energiesparmodi "Standby" und "Hibernation"
- 64 W 6-Zellen Li-Ionen Batterie
- Bis zu 4.0 Stunden Batterie Laufzeit
(tatsächliche Laufzeit kann variieren, abhängig von Anwendung und Konfiguration)
- Acer QuicCharge™ Technologie:
 - 80% Ladung in 1.0 Stunde
 - 2.65 Stunden Schnellladung bei System off
 - 3.50 Stunden Ladung während des Betriebs
(tatsächliche Laufzeit ist abhängig von Anwendung und Konfiguration)
- 3-pin 65 W AC Adapter

Tastatur

- Acer FineTouch™ Tastatur mit 84/85-Tasten, umgekehrtes T" Cursor Layout, 2.5mm (min) Tastenanschlag
- Touchpad mit Zeigegerät
- Acer Bio-Protection Fingerprint Reader mit Acer FingerNav 4-Wege Kontrollfunktion
- 12 Funktionstasten, 4 Cursor Tasten, 2 Windows® Tasten, hotkey controls, integrierter Nummernblock, internationale Sprachen werden unterstützt
- Empowering Key
- Starttasten: email, Internet, eine frei programmierbare Taste, Ferrari World
- Zwei frontseitige LED´s: WLAN and Bluetooth®
- Optische Maus Wireless Bluetooth™

Abmessungen & Gewicht

- 304 (B) x 228 (T) x 34 (H) (mm)
- 1.95 kg mit 6-Zellen Batterie

Qualitäts- & Belastbarkeitstests

- Temperatur & Feuchtigkeitstest

- Freier Fall-Test
- Akustiktest
- Gewicht-/Drucktests
- "Kaffee" Test
- Schlag- und Vibrationstest
- Elektrostatischer Entladungstest
- Zuverlässigkeitstest Dauerbetrieb (MTFB)
- Scharnierdauerstest
- Tastaturanschlag Dauertest

Software

- Acer Empowering Technologie (Acer eNet, ePower, eAudio, ePresentation, eDataSecurity, eLock, eRecovery, eSettings Management)
- Acer Bio-Protection
- Acer GridVista
- Acer Launch Manager
- Acer Video Conference Manager
- McAfee Internet Security Suite 60-day trial version (or equivalent)
- Microsoft® Office Ready 2007 (Office Professional 2007)
- Adobe® Reader®
- CyberLink® PowerDVD®
- NTI® CD Maker™

Optionen

- Acer ezDock
- Acer ezDock II+
- Acer Xpress VoIP Phone und Acer Video Conference Manager
- Zusätzliche Speichermodule
- Additional AC Adapter

Zertifizierungen

- ACPI 3.0
- Mobile PC2002
- DMI 2.0
- Wi-Fi®

Garantie

- 2 Jahre Garantie* inkl. 1 Jahr International Travellers Warranty
- *1 Jahr Produktgarantie plus 1 Jahr Acer Advantage Garantieverweiterung. Die Garantieverweiterung erfordert keine Registrierungsformalitäten.